



新型号

CT-30 系列


高精度光纤切割刀



1. 推进刀座



2. 放置光纤



3. 切割光纤

特点

- 体积小、重量轻
- 适用于切割单芯和带状光纤（2芯至12芯）
- 48,000次刀片切割寿命（3个高度 x 16个旋转面）
- 配有光纤残渣收集器

规格	
使用光纤种类	硅光纤
裸光纤直径	125 μ m
切割角度	0.5度（单芯光纤）
可调刀片位置	3个高度和16个旋转刀面
刀片寿命	可切割48,000次（1,000次 x 3个高度 x 16 旋转刀面）
尺寸	69W x 82D x 41H (mm)
重量	180g

指标					标准件			
涂覆层直径 (μ m)	光纤芯数	切割长度 (mm)	光纤放置	型号	主体	光纤操作盘	切割长度定位器	光纤收集器
125	1至12	10	使用光纤夹具	CT-30	CT-30	-	-	提供
125	单芯	6 to 20	使用光纤操作盘	CT-30A	CT-30	AD-30A	-	提供
125	单芯	16	使用光纤操作盘	CT-30B	CT-30	AD-30B	-	提供
125	单芯	8, 9, 10	使用光纤夹具	CT-32	CT-32	-	SPA-40-CT-040	提供
80	单芯	8, 9, 10	使用光纤夹具	CT-38	CT-38	-	SPA-40-CT-040	不适用
80	单芯	6 to 20	使用光纤操作盘	CT-38A	CT-38	AD-30A	SPA-40-CT-050	不适用

通过使用热剥钳 HJS-02 或含有切割长度定位器的热剥钳 HJS-02-80，可切割短长度光纤，长度为 3，4 和 5mm

应用	
光纤类型	切割长度
	6mm 8mm 10mm 16mm 20mm
0.25mm 单芯光纤	CT-32 使用 FH-40 系列 CT-30 使用 FH-50-250
0.4mm 单芯光纤	CT-32 使用 SPA-40-CT-050 和 FH-40 系列 CT-30A
0.9mm 单芯光纤	CT-32 使用 SPA-40-CT-040 和 FH-40 系列 CT-30 使用 FH-50-900 CT-30B
2 芯带状光纤	CT-30 使用 FH-50-2
4 芯带状光纤	CT-30 使用 FH-50-4
5 芯带状光纤	CT-30 使用 FH-50-5
6 芯带状光纤	CT-30 使用 FH-50-6
8 芯带状光纤	CT-30 使用 FH-50-8
10 芯带状光纤	CT-30 使用 FH-50-10
12 芯带状光纤	CT-30 使用 FH-50-12
80 μ m 涂层单芯光纤	CT-38 使用 SPA-40-CT-040 和 FH-40-150 CT-38 使用 SPA-40-CT-050 和 FH-40-150 CT-38A
	CT-38 使用 FH-40-150

光纤夹具										
用法	为带状光纤/光纤束							为单芯光纤		为FSM-40PM/ -40F
光纤夹具	FH-50-2	FH-50-4	FH-50-5	FH-50-6	FH-50-8	FH-50-10	FH-50-12	FH-50-250	FH-50-900	FH-40 系列
光纤芯数	2	4	5	6	8	10	12	1	1	1
切割长度 (mm)	10	10	10	10	10	10	10	10	10	3, 4, 5, 8, 9, 10

以上规格若改变，恕不另行通知。

Fujikura Ltd.	1-5-1, Kiba, Koto-ku, Tokyo 135-8512, Japan Phone : +81-3-5606-1164 Fax : +81-3-5606-1534 http://www.fujikura.co.jp
Fujikura Asia Ltd.	460, Alexandra Road, #22-02 PSA Bldg., Singapore 119963 Phone : +65-6-271-1312 Fax : +65-6-278-0965 http://www.fujikura.co.sg
Fujikura Europe Ltd.	C51 Barwell Buisiness Park, Leatherhead Road, Chessington, Surrey KT9 2NY, UK Phone : +44-20+8240-2000 Fax : +44-20-8240-2010 http://www.fujikura.co.uk
AFL Telecommunications	260, Parkway East, Duncun, SC29334, USA Phone : +1-800-235-3423 Fax : +1-800-926-0007 http://www.aftele.com